

1.	№ документа
	230505-1
2.	Версия
	1.2
3.	Модель оборудования
	Катюша М247 и М348

### Сканирование в папку (SMB)

Рабочие настройки протокола SMB для моделей М247 и М348

#### 1. МФУ Катюша М348

На WEB интерфейсе необходимо войти под администратором

Логин: admin

Пароль: katusha#777

Затем перейти во вкладку «Адресная книга» и нажать кнопку «Добавить пользователя»

Либо на панели управления аппарата выбрать «Адресная книга», нажать «+» и ввести данные.

Имя:

Произвольное имя для записи

Адрес общей папки:

//Полное доменное имя ПК (FQDN) или IP адрес ПК

Путь общей папки:

scan (сетевое имя общей папки). При наличии вложенных папок scan/folder\_name

Номер порта общей папки:

Не заполнять.

ID общей папки:

Домен/имя пользователя или имя пользователя если сеть не доменная.

Пароль общей папки:

Пароль этой учетной записи

#### Общая папка

▶ Адрес общей папки	:	<input type="text" value="192.168.65.158"/>
▶ Путь общей папки	:	<input type="text" value="scan/user/folder"/>
▶ Номер порта общей папки	:	<input type="text"/>
▶ ID общей папки	:	<input type="text" value="user"/>
▶ Пароль общей папки	:	<input type="password" value="....."/>

#### FTP

## 2. Катюша M247

На WEB интерфейсе необходимо войти под администратором

Логин: admin

Пароль: admin

Затем перейти во вкладку «Адресная книга» и нажать кнопку «Добавить пользователя»

Либо на панели управления аппарата выбрать «Адресная книга», нажать «+» и ввести данные.

Имя:

Произвольное имя для записи

Сервер SMB:

\\Полное доменное имя ПК (FQDN) или IP адрес ПК

Путь SMB:

scan (сетевое имя общей папки). При наличии вложенных папок scan\folder\_name

Номер порта SMB:

Не заполнять.

ID SMB:

Домен\имя пользователя или имя пользователя если сеть не доменная.

Пароль SMB:

Пароль этой учетной записи

Общая папка(SMB)	
▶ Сервер SMB	: 192.168.65.158
▶ Путь SMB	: scan\user\folder
▶ № порта SMB	:
▶ ID SMB	: user
▶ Пароль SMB	: .....

Обратите внимание, заполнение идентично кроме наклона **косой черты**.