



1.	№ документа
	231010-1
2.	Версия
	1.2
3.	Модель оборудования
	Катюша М348

Настройка печати по USB и по сети в среде Астра Линукс


1. Скачиваем необходимый драйвер с сайта <https://katusha-it.ru/downloads>.




2. Распаковываем скаченный архив таким образом, чтобы в папке оказалось 3 необходимых файла.




3. В графической оболочке, в папке с распакованными файлами, нажимаем «Сервис», «Открыть терминал» и авторизовываемся **sudo sh** (root). Вводим команду **sudo dpkg -i** и имя архива в папке. Нажимаем «Enter»




4. В меню «Пуск» заходим в «Системные»-«Принтеры», нажимаем на вкладку «Принтер», затем «Добавить» и жмем «Далее».




5. Если сетевой принтер не отображился в списке, выбираем «Другой»



6. *Левой клавишей мыши дважды кликаем по параметру «Сетевой принтер».*



7. *В диалоговом окне выбираем протокол LPD(UNIX) и вводим IP-адрес сетевого принтера, нажимаем «Сканировать».*



8. IP-адрес отобразится в «Обнаруженных устройствах», выбираем «Да».

Обнаружение сетевых принтеров

Протокол сетевого принтера: Протокол LPD(UNIX)

Обнаруженные устройства:

192.168.65.24:515

Адрес устройства: 192.168.65.24:515

Параметры сканирования

Диапазон IP

Узел 192.168.65.24

Порт: 515

Ожидать подключения: 100 мс.

По возможности определять имя хоста

Подсеть: eth0: 192.168.65.158

Начало: 192 . 168 . 65 . 1

Конец: 192 . 168 . 65 . 254

Сканировать...

Аутентификация

Пользователь: Пароль:

Да Отмена

9. В открывшемся диалоговом окне вводим имя очереди LPD и выбираем «Да».

Введите имя очереди

Введите имя очереди LPD(регистрозависимое):

Katusha_M348

Да Отмена

10. В строке «Драйвер» нажимаем на кнопку с тремя точками для выбора драйвера.

Мастер установки принтеров и классов

Информация

Введите информацию о принтере/классе, выберите драйвер принтера (если требуется)

Наименование: Katusha_M348

Местонахождение: Местонахождение


Описание:

URI устройства: lpd://192.168.65.24:515/Katusha_M348

Драйвер: ...


Разрешить общий доступ

11. В поставщиках драйвера выбираем Katusha без Caps (не KATUSHA) и выбираем модель M348 и нажимаем «Завершить». Печатаем пробную страницу для проверки.



Настройка печати M348 по USB на Астра Линукс.

1. Повторяем шаги с 1 по 3, указанные выше. Подключаем МФУ в USB разъем компьютера и нажимаем «Добавить» (пункт 4 выше). Выбираем «Локальный принтер» и жмем «Далее».



2. В строке драйвер добавляем драйвер и жмем «Завершить».

Мастер установки принтеров и классов

Информация
Введите информацию о принтере/классе, выберите драйвер принтера (если требуется)

Информация

Наименование: KATUSHA_M348_USB

Местонахождение: Местонахождение

Описание: KATUSHA_M348

URI устройства: usb://KATUSHA_/M348?serial=M348HV48399920200029

Драйвер: Katusha/M348/KATUSHA_M348_PS.ppd

Разрешить общий доступ

< Назад Завершить Отмена

Распечатываем пробную страницу для проверки.